

Makita

充電式電木銑 (柱塞式)
RP001G

XGT
40V鋰電池

XGT
40V Li-ion
max



1 充電使用時間 (4.0Ah)
中纖板 (ø12x 深 6mm)
約 80 m

AWS
藍芽連動技術

BL
MOTOR
無碳刷馬達

XPT
防塵防水滴

輕量易操作

重量
4.0kg
BL4025



RP001G AC型號
4.0kg 6.1kg

降低高度改善操控性



全長
228mm
BL4025

288mm 最頂端

60mm

AWS
無線連動技術




藍芽裝置
199393-1
(選購)

鎖定桿
輕鬆調整
切割深度



3 段切割深度調節
透過轉動止動器基座
以選擇止動器螺絲



2 個 LED 工作燈
易見切割刃並防止陰影



軸鎖

按下按鈕，使用扳手
輕鬆更換鑽頭



透過集塵頭和
軟管接吸塵器



使用 $\phi 12\text{mm}$ 雕刻刀
旋轉速度也不易下降

相容於夾頭套筒
 $\phi 6/8\text{mm}$



易於抓握的手柄
適合各種工作位置



開關操作更簡單



鎖定 / 解鎖按鈕
鎖定按鈕
開關扳機

5 段速度調節盤
可選擇旋轉速度
以適應各種工件

數字	min ⁻¹ (rpm)
1	8,000
2	12,500
3	17,000
4	21,000
5	25,000

■ 可用配件 (標配依下方附件為主)

直線導具組
195136-9



直線導板
342428-9



修邊導具組
123022-4
122699-2



集塵頭
194934-8



導軌適配器
194579-2



快速夾具
199826-6



標準夾具
194385-5



擠壓夾具
1913K5-7



樣規導具



A(mm)	B(mm)	C(mm)	零件號碼
9	11	13	164775-6
10	12	9	164388-3
11	12.7	13	164776-4
14	17	20	165366-6
14.5	16	13	344364-5 345387-6
18	20	13	164393-0
22	24	13	165364-0
24	27	13	164470-8
25	29	15	163080-8
27	30	13	164471-6
37	40	13	164472-4 165046-4

錐筒夾

12 mm | 763628-2
1/2" | 763622-4
13 mm | 763632-1



夾子套筒

12mm轉6mm | 763801-4 / 763811-1
12mm轉1/4" | 763808-0
12mm轉8mm | 763804-8
12mm轉10mm | 763807-2
1/2"轉1/4" | 763803-0
1/2"轉3/8" | 763805-6
1/2"轉10mm | 763806-4



導軌板 (選購)

需使用軌道板連結器
198884-9 (選購)
1.0m | 199140-0
1.5m | 199141-8
1.9m | 194926-7
3.0m | 194367-7



充電式電木銼 (柱塞式)

RP001G

- 無段變速
- 定速
- 煞車
- 緩啟動
- 連結集塵
- 作業燈照明
- 防止意外重啟

筒夾直徑	12 mm
切入能力	0 - 60 mm
回轉速	8,000 - 25,000 rpm
耗電量	1,900 W
體積 (長 x 寬 x 高)	135 - 169 x 275 x 240 - 334 mm
重量	4.0 kg (使用BL4025電池)

附件：扳手、夾頭套筒、樣規導板、集塵嘴、直線導件、排木屑器、鑽頭

※ RP001GZ: 隨機不包括電池及充電器, 需另行購買



牧田(香港)有限公司
Makita Power Tools (HK) Ltd.

6999 3828

Makita HK

makita.com.hk

